

HDK-1 跨步电压指示器及附件箱

简要说明



上海慧东电气设备有限公司

Ver. 20170929

简介

此附件箱内，包括 HDK-1 跨步电压指示器、探棒、万用表、滤波器、连接线等。其中 HDK-1 跨步电压指示器与探棒相连，与 HD-2008 护层故障定位电源配合，测量脉动型跨步电压的大小与方向，精确定位电缆外护层故障点；也可用于电缆主绝缘严重损坏，同时故障点处电缆外皮存在破损（对大地存在泄漏）的故障点精确定位。滤波器和万用表用于在线路有感应电压时的电压比较法定位。



技术参数

- 测量灵敏度：0.10V（未放大）；0.30mV（放大）
- 灵敏度调节：未放大：6 档；放大：6 档
- 零位调节：±满刻度
- 定位精度：±30cm
- 工作电源：8×1.5V（内置电池供电）
- 内置万用表：4 位半
- 主机电池：8 节×1.5V
- 体 积：21cm×10cm×10cm（指示器）；64cm×26cm×17cm（附件箱）
- 重 量：1.7kg(指示器)，10kg(附件箱总重)

配置及附件

HDK-1 跨步电压指示器主机、金属探棒及专用连接线、测试连接线（带海豚夹）、滤波器、四位半数字万用表、测试报告、合格证等。